

TASVOX serija "SANIVOX" (za bolnice i hemijske i farmaceutske laboratorije)

Kod 7133630

Telefonski aparat **SANIVOX 918 S** za čiste sobe i operacione sale, otporan na nepovoljne vremenske prilike, sa zaštitom IP66, ugrađen u ploču dimenzija 125 x 280 mm (dužina x visina):

- Prednja površina premazana je čvrstom membranom bez ijedne šupljine, koja može da se čisti standardnim sredstvima za čišćenje ili baktericidima
- **Dubina samo 34mm**, uključujući zadnji poklopac načinjen od nerđajućeg čelika
- Napajanje sa standardnih analognih telefonskih linija, sa prenosnika kao i sa internih linija unutar centrale
- Handsfree konverzacija u oba smera
- Ugrađeno zvono, do 86dB na rastojanju od 1m
- Automatsko javljanje nakon programabilnog broja zvonjenja(00...99)
- Automatski prekid veze kada osoba koja je uputila poziv spusti slušalicu
- LED za signalizaciju dolaznog poziva
- Mogućnost daljinskog programiranja, pomoću lozinke, sa bilo kojeg lokalnog ili udaljenog DTMF telefonskog aparata ili sa udaljenog centra FITRE_CTM, koji može da se poruči i naknadno
- **Tastatura sa 18 tastera - 12 tastera za biranje i 6 funkcijskih tastera**
 - **On-Off** za iniciranje i prekid poziva
 - **CODE** za unos tajnih kodova za aktiviranje 1 ili 2 opciona releja (npr "OTVARANJE VRATA")
 - **M1** za pozivanje prvog preprogramiranog broja
 - **M2** za pozivanje drugog preprogramiranog broja
 - **VOL "+"** za pojačavanje zvuka
 - **VOL "-"** za smanjenje zvuka



Model po zahtevu

Telefonski aparat SANIVOX može da se realizuje sa jednim ili više programabilnih tastera za poziv i sa grafikom podešenom potrebama korisnika.

Dostupni su i VoIP modeli

NAPOMENA: Po potrebi, tasteri M1 i M2 mogu da se programiraju za funkciju **R-RP**.

OPCIJE: videti dodatnu opremu za TASVOX SANIVOX

Dodatna oprema za TASVOX SANIVOX

Kod 8131931

Uzidna kutija za telefonski aparat SANIVOX. Ova kutija nije neophodna za metalne ili plastične panele ili "sendvič" panele.



Kod 7133676

Utična kartica sa 2 releja (npr. za otvaranje vrata, promenu visine) koju kontroliše udaljeni telefonski aparat ili isti SANIVOX (kod 7133630) pomoću određenog programabilnog tajnog koda; izlaz i jedan kontakt za svaki relej, sa nominalnom snagom 250mA/220Vdc ili 500mA/230V naizmenične struje; mogućnost automatskog aktiviranja jednog releja kad poziv počne i automatskog prekida veze (za uključivanje spoljnih signala, kamera ili drugih uređaja)




Kod 7133644

Dodatni pojačavač za pojačavanje signala zvučnika ugrađenog u telefonski aparat ili za aktiviranje dodatnog spoljnog zvučnika; napajanje sa spoljnog izvora 12Vdc/300mA.



CTM

Sistem za održavanje sa udaljene stanice i za nadgledanje telefonskih aparata FITRE TASVOX iz serije SANIVOX (i drugih), sa lozinkom.



CTS

Sistem za pomoć iz pozivnog centra za upravljanje pozivima koji dolaze sa telefonskih aparata FITRE TASVOX iz serije SANIVOX (i drugih).

